



DE Die Drähte entsprechend der Farbcodierung des RJ45-Steckers anordnen.

Drähte bis zum Anschlag in die Kontaktstellen des RJ45-Steckers einführen.

Zur vollständigen Verbindung die Kontaktstellen bis zum Anschlag nach unten drücken.

Gehäuseabdeckung schließen und Verschlussstück in Pfeilrichtung drehen. Für einen besseren Hebel zum korrekten Verschließen des Steckers einen kleinen Schraubendreher in die Bohrung des Verschlussstückes stecken.

Der Stecker ist korrekt geschlossen, wenn die Schraubkappe fest sitzt.

Entriegelung: Stecker vollständig einführen und mechanisch entlasten. Danach Entriegelungsfeder an markierter Position nach unten drücken.

EN Lay out the stripped wires in accordance with the color coding of the RJ45 connector.

Insert the wires into the contacts of the RJ45 connector as far as the limit stop.

Press down on the contacts up to the limit stop to complete the connection.

Close the housing cover and turn the sealing piece in the direction of the arrow. For a better lever for proper sealing of the plug, insert a small screwdriver into the hole of the sealing piece.

The connector is correctly locked when the screw cap is securely tightened.

Release: Completely insert plug and mechanically relieve. Then push the release spring down at the marked position.

ES Agrupar los hilos pelados de acuerdo con la codificación de colores del conector RJ45.

Introducir los hilos hasta el tope en los puntos de contacto del conector RJ45.

Presionar los puntos de contacto hacia abajo hasta el tope para conectar los hilos completamente.

Cerrar la cubierta de la carcasa y girar la tapa en la dirección de la flecha. Para conseguir una mejor palanca para cerrar el enchufe correctamente, meter un destornillador pequeño en el agujero de la tapa.

El conector estará cerrado correctamente cuando la tapa enroscable esté firmemente bloqueada.

Desbloqueo: insertar el conector del todo y descargar mecánicamente. A continuación, presionar hacia abajo el resorte de desbloqueo en la posición señalada.

FR Disposer les câbles dénudés selon le code couleur du connecteur RJ45.

Insérer les câbles jusqu'à la butée sur le point de contact du connecteur RJ45.

Appuyer sur le point de contact vers le bas jusqu'à la butée pour un raccordement complet.

Fermer le couvercle de la tour et tourner l'élément de fermeture dans le sens de la flèche. Pour obtenir un meilleur levier permettant une fermeture correcte de la fiche, introduire un petit tournevis dans le trou d'alésage de l'élément de fermeture.

Le connecteur est bien fermé lorsque le capuchon à vis est bien en place.

Déverrouillage : Insérer complètement le connecteur et effectuer une décharge mécanique. Puis pousser le ressort de déverrouillage vers le bas jusqu'au repère.